

SKE50082000

Controller per accesso controllato nei bagni di esercizi pubblici

Il dispositivo ha dimensioni compatte e funziona a **12VDC** senza richiedere il rispetto della polarità. È dotato di:

- **Un relè** per il comando dell'elettroserratura.
- **Un ingresso Wiegand** per collegare un lettore di QR-code.

Funzionamento:

- Il **QR-code** viene generato dal registratore di cassa o da un altro dispositivo.
- Ogni codice è composto da **10 cifre**:
 - Le prime **5 cifre** rappresentano il **codice impianto**.
 - Le ultime **5 cifre** rappresentano il **numero progressivo del biglietto**.

Gestione dell'accesso:

- Dopo l'accensione, il controller autorizza l'accesso ai codici con il numero progressivo **più alto** che ha letto fino a quel momento.
- Esempio:
 - Se il primo codice letto è **00001**, il controller permetterà l'accesso a tutti i codici **00001**.
 - Appena leggerà il codice **00002**, i codici **00001** verranno disabilitati e sarà consentito l'accesso solo ai codici **00002**.
- Questo meccanismo prosegue fino al numero progressivo **99999**.

Reset del dispositivo:

- Spegnendo e riaccendendo il controller, il sistema si azzerà e si predisporrà a riconoscere come valido il **primo numero progressivo** che verrà letto dopo la riaccensione.
- Esempio:
 - Se dopo il riavvio viene letto il codice **01000**, saranno ammessi solo i codici **01000**.
 - Alla successiva lettura di **01001**, verranno accettati solo i codici **01001**, e così via.

Note operative:

- La progressione del codice può avvenire liberamente: ad esempio, una o due volte al giorno o alla settimana, a seconda delle esigenze.
- Se si dovessero esaurire i codici disponibili, è sufficiente spegnere e riaccendere il dispositivo per ripartire.

Il codice impianto per questa fornitura è: [][][][][]